



Flatpack2 WallBox

24 V_{DC}, 30 V_{DC}, 48 V_{DC}, 60 V_{DC}, 110 V_{DC}, 125 V_{DC}

КОМПАКТНА СИСТЕМА НАСТІННОГО ВИКОНАННЯ

Flatpack2 Wallbox – система електроживлення настінного виконання побудована на основі випрямляча Flatpack2 і призначена, в першу чергу, для використання в телекомунікаційній галузі, а також для електроживлення аварійного, сигнального, охоронного обладнання і для інших додатків.

Її компактний дизайн і простота установки роблять її незамінною для застосування в невеликих приміщеннях для отримання високоякісного живлення великої потужності. Також система електроживлення може бути побудована на основі системи електроживлення малої потужності Micropack.

ЗАСТОСУВАННЯ

Електроенергетика:

- розподільні пристрої низької і високої напруги
- трансформаторні підстанції
- управління і захист
- обладнання зв'язку

Переробна промисловість:

- системи охорони та автоматизації

Морський транспорт:

- зв'язок на борту суден

Залізничний транспорт:

- управління і захист
- системи сигналізації

Телекомунікації:

- базові станції мобільного зв'язку
- TE / 4G / Wimax
- широкопasmовий доступ
- розподільні антенні системи



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- компактний дизайн і проста установка
- простий доступ до системи електроживлення
- вихідна напруга 24-110 VDC (В залежності від використовуваних випрямлячів)
- графічний кольоровий дисплей високої контрастності для зручності користувача
- Ethernet для віддаленого і локального моніторингу та управління через WEB браузер
- шість аварійних реле для сигналізації аварійних станів
- шість програмованих цифрових входів для контролю зовнішнього обладнання

Flatpack2 Wallbox | 24 V_{DC}, 30 V_{DC}, 48 V_{DC}, 60 V_{DC}, 110 V_{DC}, 125 V_{DC}

Технічні характеристики:

Варіанти конструкції Flatpack2 Wallbox

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ВСІХ ВЕРСІЙ:

- максимальна кількість встановлюваних випрямлячів – 2 шт.
- контролер – Smartpack2
- Ethernet і WEB інтерфейс для управління і моніторингу
- 6 аварійних сигнальних реле
- 6 програмованих цифрових входів


Flatpack2 Wallbox – загальний вихід постійного струму (системи 24 V_{DC}, 30 V_{DC}, 48 V_{DC}, 60 V_{DC}, 110 V_{DC}, 125 V_{DC})

Максимальний вихідний струм на загальному виході – 168 A




Flatpack2 Wallbox – розподіл виходу з двополюсними автоматичними вимикачами (системи 24 V_{DC}, 30 V_{DC}, 48 V_{DC}, 60 V_{DC}, 110 V_{DC}, 125 V_{DC} – без загального полюса)

- загальне електроживлення змінним струмом (опція)
- роздільне електроживлення змінним струмом (опція)
- 2 двополюсних акумуляторних запобіжника (16-63 A)
- 3 або 4 (в залежності від варіанту мережі живлення) двополюсних запобіжника навантаження (6-63 A)
- сигналізація запобіжників навантаження
- сигналізація запобіжників акумуляторних батарей
- датчик температури
- 3 вихідних реле підключені до клем



Flatpack2 Wallbox - розподіл виходу з однополюсними автоматичними вимикачами (системи – 48 V_{DC})

- загальне електроживлення змінним струмом (опція)
- роздільне електроживлення змінним струмом (опція)
- 3 однополюсних акумуляторних запобіжника (16-63 A)
- 9 або 11 (в залежності від варіанту мережі живлення) однополюсних запобіжника навантаження (6-63 A)
- сигналізація запобіжників навантаження
- сигналізація запобіжників акумуляторних батарей
- вбудований батарейний шунт
- вбудований контактор акумуляторних батарей (LVBD)
- датчик температури
- 3 вихідних реле підключені до клем



Інформація для замовлення:

241115.205B	Flatpack2 24V/40A HE	241115.705B	Flatpack2 48-60V/15A HE	241115.805B	Flatpack2 110-125V/10A HE
241115.205	Flatpack2 24V/1800W HE	241115.705	Flatpack2 48-60V/2000W HE	241115.805	Flatpack2 110V/2000W HE
241115.200	Flatpack2 24V/2000W	241115.100	Flatpack2 48V/2000W		
241115.250	Flatpack2 24V/2000W	241115.105	Flatpack2 48V/2000W HE		