

Компактний, надійний і зручний в роботі

Портативний аварійний блок призначений для використання в ситуаціях з основним відключенням живлення постійного струму, заміною системи, заміною акумулятора або технічним обслуговуванням. Його зручність керування, довговічність та багато варіантів конфігурації повинні зробити цей пристрій обов'язковим для всього сервісного персоналу.



PORTABLE EMERGENCY UNIT

FP2 24V-48V -60V/ 2kW-3kW

Doc: M204EP.000.DS3 – rev4

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Портативний аварійний блок можна налаштувати з чотирма модулями Flatpack2 24V, 48V або 60V та одним контролером Smartpack. Всі розміщені в жорсткому корпусі з знімними кришками в задній і передній частинах для максимального захисту під час транспортування. Видаляючи кришки, ви маєте легкий доступ до підключень, модулів, MCB та контролера. Індивідуальні джерела живлення змінного струму та один захищений вихід постійного струму забезпечують кілька варіантів підключення.

ЗАСТОСУВАННЯ

Зазвичай використовується співробітником служби Telesom у таких ситуаціях, як:

- технічне обслуговування
- заміни батарей або систем
- несправність потужності DC



КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ

- легкий
- надійний
- налаштовується з усіма FLATPACK2 24V, 48V та 60V
- вихідна потужність від 2kW до 12kW
- контролер SMARTPACK
- індивідуальне вхідне живлення AC
- вихідні шини DC зі з'єднувальними наконечниками
- один негативний вхід DC захищений 150A MCB
- карта розширення тривоги

PORTABLE EMERGENCY UNIT

(FP2 24V-48V-60V / 2kW-3kW)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

МОДЕЛЬ	Portable Emergency Unit	
Номер частини	M204EP.000 ¹⁾	
ВХІДНІ ДАНІ		
Напруга	85-300VAC single phase (individual feed) 230VAC 3 phase IT network 230/400VAC 3 phase TN network	
Підключення	Індив. живлення через клемники 10mm ²	
Струм (макс)	Дивіться таблицю для вибраних модулів	
АС вхідний запобіжник (не входить)	Див. Посібник із швидкого початку роботи для вибраних модулів	
ВИХІДНІ ДАНІ		
	FP2 2kW	FP2 3kW
Напруга	24/48/60VDC	48VDC
Потужність (макс)	8kW	12kW
Струм (макс)	250A	
Підключення	Шинопроводи з кабелями 8mm ²	
Захист	Один вихід (негативний) захищений 150A MCB (Дивіться таблицю для вибраних модулів)	

ІНШІ СПЕЦИФІКАЦІЇ

Контролер	Smartpack (242100.110) ²⁾
Аварії	Карта розширення тривоги
Вага	12 kg (26,5 lbs) без модулів
Розміри [ШxВxD]	530 x 140 x 510mm (21,0 x 5,5 x 20,25")

ДИЗАЙН СТАНДАРТИ

Електрична безпека	Дивіться таблицю для вибраних модулів
EMC	Дивіться таблицю для вибраних модулів
Навоколишнє середовище	Дивіться таблицю для вибраних модулів

- 1) Modules not included
2) Controller set to 48V as default, change settings for other voltages



HARD CASE WITH REMOVABLE LIDS



EASY ACCESSIBILITY

